

# Дополнительное оборудование для подключения умного домофона Сокол

- Коммутатор одновременного оповещения Сокол ISKOO-100
  - Общая информация

# Коммутатор одновременного оповещения Сокол ISKOO- 100

# Общая информация

**Коммутатор одновременного оповещения Сокол ISKOO-100** — координатно-матричный коммутатор с усилителем мощности звуковой частоты.

Рассчитан на подключение до 100 абонентских аналоговых трубок по координатной линии связи.

Данный коммутатор предназначен для работы только с умным домофоном Сокол Плюс (ISCOM X1 rev.5)

## Коммутатор предназначен для работы в двух режимах

- совершение аудиовызовов с домофона на абонентскую трубку;
- одновременное оповещение всех трубок, подключенных к коммутатору.

## Варианты трансляции сообщений

- записанное сообщение (аудиофайл) размещен в памяти домофона. Запуск трансляция происходит через API-команду или web-интерфейс;
- сигнал оповещения передается через аналоговый звуковой вход коммутатора.

## Технические характеристики

Количество абонентов	до 100 шт.
Количество одновременно оповещаемых абонентов	до 100 шт.
Напряжение питания постоянного тока	12-14 В
Потребляемая мощность в режиме вызова	не более 1 Вт
Потребляемая мощность в режиме оповещения	не более 150 Вт
Наличие дополнительного аудиовхода	есть
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Габаритные размеры Ш x В x Г	не более 150x180x65 мм
Тип монтажа	настенный
Диапазон рабочих температур устройства	0-35°C